

Строчные трансформаторы FAT30062 FAT30063 FAT30064

Автор: Administrator

12.11.2010 21:00 - Обновлено 13.02.2011 09:34

Строчные трансформаторы, FAT30062, FAT30063, FAT30064

	<ul style="list-style-type: none"> 1 — коллектор 2 — напряжение питания 3 — импульс +42 Vss 4 — масса 5 — импульс +33 Vss 6 — накал кинескопа 7 — масса 8 — импульс 9 — импульс -60 Vss 10 — импульс 180 Vss 11 — импульс 12 — импульс 13 — импульс +1000 Vss 14 — ОТЛ 		<p>GRUNDIG 29201-024.02 BLAUPUNKT 8 669 433</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 1 — коллектор 2 — напряжение питания 3 — импульс +42 Vss 4 — масса 5 — импульс +33 Vss 6 — накал кинескопа 7 — масса 8 — импульс -24 Vss 9 — импульс -56 Vss 10 — импульс -152 Vss 11 — импульс 12 — импульс 13 — импульс 14 — катушка высокого напряжения 		<p>GRUNDIG 29201-022 SIEMENS 75 5057</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 1 — катушка высокого напряжения 2 — импульс -230 Vss 3 — импульс +120 Vss 4 — импульс 5 — импульс 6 — накал кинескопа 7 — накал кинескопа 8 — масса 9 — напряжение питания 10 — импульс 11 — коллектор 12 — пустой штифт 		<p>GRUNDIG 29201-025 SIEMENS 7555 13</p>