

BF115 - BFY90

Автор: Administrator
09.08.2010 15:04 -

Характеристика транзисторов, справочный материал, BF115, BFY90, ТТХ

BF115 - BFY90

BF115 SI-N 50V 30mA 0.15W

BF120 SI-N 220V 50mA 0.3W

BF125 SI-N AM/FM V/M/O/ZF450MHz

BF152 SI-N 30V 0.2W 800MHz VHF-

BF155 SI-N 40V 20mA 600MHz

BF161 SI-N 50V 20mA 550MHz

BF163 SI-N 40V 20mW 600MHz

BF164 SI-N 40V 0.2W 600MHz

BF166 SI-N 40V 20mA 0.175W 500MHz

BF173 SI-N 40V 25mA 0.23W 600MHz

BF180 SI-N 30V 20mA 675MHz .15W

BF182 SI-N 25V 20mA 650MHz

BF184 SI-N 20V 30mA 260MHz

BF186 SI-N 190V 0.06A 0.8W 120MHz

BF189 SI-N 30V 25mA 270MHz

BF195 SI-N 30V 30mA 200MHz .22W

BF199 SI-N 40V 25mA 0.3W 550MHz

BF200 SI-N 30V 20mA 0.15W 500MHz

BF224 SI-N 45V 50mA 0.25W 450MHz

BF240 SI-N 40V 25mA 0.25W 400MHz

BF244A N-FET 30V 25mA 0.3W

BF244C N-FET 30V 25mA 0.3W

BF245A N-FET 30V 25mA 0.3W

BF245B N-FET 30V 25mA 0.3W

BF245C N-FET 30V 0.1A 0.3W 170MC

BF115 - BFY90

Автор: Administrator
09.08.2010 15:04 -

BF246C N-FET 25V 25mA 0.25W
BF247B N-FET 25V 25mA 0.25W
BF247C N-FET 25V 25mA 0.25W
BF253 SI-N 30V 30mA 150MHz
BF254 SI-N 30V 30mA 260MHz .22W
BF255 SI-N 20V 30mA 200MHz .22W
BF256A N-FET 30V 7mA Vgs<7.5
BF256B N-FET 30V 13mA
BF256C N-FET 30V 10mA 0.25W
BF259 SI-N 300V 0.1A 0.8W 90MHz
BF259S SI-N 300V 0.1A 0.8W 90MHz
BF271 SI-N 40V 30mA 240mW 1GHz
BF299 SI-N 300V 0.1A 0.625W
BF316 SI-P UHF-M/O 550..660MHz
BF324 SI-P 30V 25mA 450MHz .25W
BF339 SI-P VHF-V/M/O 500MHz
BF343 SI-P 35V 35mA >80MHz .25W
BF357 SI-N 30V 0.05A 1.6GHz
BF362 SI-N UHF-V 800MHz
BF370 SI-N 40V 0.1A 0.5W >500MHz
BF377 SI-N 15V 25mA 1.3GHz
BF393 SI-N 300V 0.5A 0.65W
BF410B N-FET 20V 0.7mA
BF410C N-FET 20V 12mA AMPLIF
BF411 SI-N 110V 0.05A 0.3W
BF417 SI-N 300V 0.2A 6W 50MHz
BF418 SI-P 300V 0.2A 6W 50MHz
BF419 SI-N 300V 0.1A 6W

BF115 - BFY90

Автор: Administrator
09.08.2010 15:04 -

BF420 SI-N 300V 0.1A 0.83W

BF421 SI-P 300V 0.1A 0.83W

BF424 SI-P 30V 25mA 300MHz

BF435 SI-P 160V 0.2A 0.625W 80MHz

BF440 SI-P 40V 25mA 250MHz

BF441B SI-P 40V 25mA 250MHz

BF450 SI-P 40V 25mA 375MHz .25W

BF455 AM/FM-V/M/O 400MHz

BF459 SI-N 300V 0.1A 10W 90MHz

BF462 SI-N 350V 0.5A 10W 45MHz

BF471 SI-N 300V 0.1A 2W 60MHz

BF472 SI-P 300V 30mA 2W 60MHz

BF479 SI-P 30V 50mA .16W 1.4GHz

BF487 SI-N 400V 0.05A 0.83W

BF493 SI-P 300V 0.5A 0.625W

BF494 SI-N 20V 30mA 260MHz

BF495C SI-N 30V 30mA 200MHz 0.3W

BF496 SI-N 30V 20mA 0.3W 550MHz

BF506 SI-P 40V 30mA 0.3W 550MHz

BF507 SI-N 30V 20mA 0.5W >750MHz

BF509 SI-P 40V 30mA 0.3W 750MHz

BF516 SI-P 35V 20mA 850MHz

BF569 SI-P 40V 30mA 280mW 850MHz

BF585 SI-N 350V 0.05A 5W 70MHz

BF587 SI-N 400V 0.05A 5W >70MHz

BF622 SI-N 250V 0.1A 2W

BF679 SI-P 40V 30mA .16W 880MHz

BF680 SI-P 40V 30mA .16W 750MHz

BF115 - BFY90

Автор: Administrator
09.08.2010 15:04 -

BF689 SI-N 15V 25mA 0.2W 1GHz
BF689K SI-N 25V 25mA 0.36W 0.2GHz
BF758 SI-N 300V 0.5A 2W
BF759 SI-N 350V 0.5A 10W VID-PO
BF763 SI-N 15V 25mA 0.36W 1.8GHz
BF770A SI-N 15V 0.05A 5.5 GHZ
BF791 SI-P 300V 0.1A 5W
BF799 SI-N 30V 35mA 280mW 800MHz
BF819 SI-N 250V 0.1A 1.2W
BF820 SI-N 300V 25mA >60MHz
BF821 SI-P 300V 25mA 0.31W
BF840 SI-N 40V 25mA 0.28W 380MHz
BF844 SI-N 450V 0.3A 625mW >50MHz
BF859 SI-N 300V 0.1A 2.5W
BF871 SI-N 300V 0.1A 1.8W
BF872 SI-P 300V 0.1A 1.6W 60MHz
BF881 SI-N 400V 0.03A >60MHz
BF883S SI-N 275V 0.05A 7W >60MHz
BF891 SI-P 400V 30mA <60MHz
BF910 N-FET-DG 20V 50mA 0.33W
BF926 SI-P 20V 25mA 350MHz 17dB
BF939 SI-P 30V 220mA 750MHz .25
BF959 SI-N 20V 0.1A 1.1GHz
BF960 N-FET-DG 20V 25mA .8GHz 1
BF961 N-FET-DG 20V 30mA .2GHz 2
BF964 N-FET-DG 20V 30mA .2GHz 2
BF966 N-FET-DG 20V 30mA .8GHz 1
BF966S N-FET-DG 20V 30mA .2W .8GHz

BF115 - BFY90

Автор: Administrator
09.08.2010 15:04 -

BF967 SI-P 30V 20mA 900MHz .16W
BF968 SI-P UHF TRANS. 1100MHz
BF970 SI-P 35V 30mA 0.3W 1GHz
BF979 SI-P 20V 50mA 0.3W 1.75GHz
BF980A N-FET-DG 18V 30mA UHF
BF981 N-FET-DG 20V 20mA VHF
BF982 N-FET-DG 20V 40mA 200MHz
BF989 N-FET 20V 30mA 0.2W
BF990A N-FET-DG 18V 30mA 0.2W
BF991 N-FET-DG 20V 20mA UHF
BF992 N-FET 20V 40mA 0.2W
BF994S N-FET-DG 20V 30mA 200MHz
BF996S N-FET-DG 20V 30mA 800MHz
BF998 N-FET-DG 12V 30mA 800MHz
BF999 N-FET 20V 30MA 0.2W 300MHz
BFG135 SI-N 25V 0.15A 1W BIPOLAR
BFG198 SI-N 20V 0.1A 1W 8GHZ
BFG65 SI-N 10V 50mA 0.3W 8GHz
BFG94 SI-N 15V 60mA 0.7W BIPOLA
BFG96 SI-N 20V 75mA 0.7W 800MHz
BFG97 SI-N 20V 0.1A 0.5W BIPOLA
BFQ10 N-FET 30V 30mA 250mW
BFQ162 SI-N 20V 0.5A 3W 1GHz
BFQ232 SI-N 100V 0.3A 1GHz
BFQ232A SI-N 115V 0.3A 800MHz
BFQ235A SI-N 115V 0.3A 3W 800MHz
BFQ252 SI-P 100V 0.3A 3W
BFQ252A SI-P 115V 0.3A 800MHz

BF115 - BFY90

Автор: Administrator
09.08.2010 15:04 -

BFQ255 SI-P 100V 0.3A 3W 1GHz

BFQ255A SI-P 115V 0.3A 3W 800MHz

BFQ262 SI-P 100V 0.4A 5W 1GHz

BFQ262A SI-P 115V 0.4A 5W 800MHz

BFQ33C SI-N 7V 20mA 0.14W 12.5GHz

BFQ34 SI-N 18V 0.15A 2.7W 4GHz

BFQ43 SI-N 18V 1.2A 4W 175MHz

BFQ65 SI-N 10V 50mA 0.3W 8GHz

BFQ68 SI-N 18V 0.3A 4.5W 4GHz

BFR29 N-FET 30V 10mA Up<4V

BFR35AP SI-N 12V 30mA 4.9GHz 14dB

BFR36 SI-N 40V 200mA 0.8W 1.3GHz

BFR37 SI-N 30V 50mA 0.25W 1.4GHz