

Строчные трансформаторы FAT30025 ГАТ30026 FAT30027

Автор: Administrator

12.11.2010 20:42 - Обновлено 13.02.2011 09:39

Строчные трансформаторы, FAT30025, ГАТ30026, FAT30027

	<p>1 — импульс +70 Vss 2 — импульс +240 Vss 3 — масса 4 — накал кинескопа 5 — пустой штифт 6 — импульс -120 Vss 7 — масса 8 — пустой штифт 9 — ОТЛ 10 — напряжение питания 11 — коллектор 12 — пустой штифт 13 — высокое напряжение U_f — напряжение фокуса</p>		<p>THOMSON 1182.6001</p>	<p>FAT30025</p>
	<p>1 — пустой штифт 2 — пустой штифт 3 — коллектор 4 — импульс +60 Vss 5 — напряжение питания 6 — импульс +85 Vss 7 — накал кинескопа 8 — ОТЛ 9 — пустой штифт 10 — масса 11 — пустой штифт 12 — импульс -210 Vss 13 — высокое напряжение U_f — напряжение фокуса</p>		<p>CLATRONIC 2100041932 IMPERIAL 472949.00</p>	<p>FAT30026</p>
	<p>1 — коллектор 2 — импульс -75 Vss 3 — импульс -60 Vss 4 — масса 5 — импульс +120 Vss 6 — накал кинескопа 7 — ОТЛ 8 — пустой штифт 9 — напряжение питания 10 — импульс 11 — масса 12 — высокое напряжение U_f — напряжение фокуса U_a — ускоряющее напряжение</p>		<p>SELECO 632060000 UHER1142.0045</p>	<p>FAT30027</p>