

# Строчные трансформаторы FAT30053 FAT30054 FAT30055

Автор: Administrator

12.11.2010 20:55 - Обновлено 13.02.2011 09:35

## Строчные трансформаторы, FAT30053, FAT30054, FAT30055

	<p>1 — коллектор                  2 — напряжение питания                  3 — импульс                  4 — импульс                  5 — импульс                  6 — накал кинескопа                  7 — масса                  8 — ОТЛ                  9 — импульс                  10 — пустой штифт                  11 — масса                  12 — высокое напряжение  <math>U_F</math> — напряжение фокуса  <math>U_G</math> — ускоряющее напряжение</p>		<p><b>MARATZ ELEKTA</b>  <b>KFS-60534 B BSC-0534 B</b></p>
	<p>1 — импульс                  2 — импульс                  3 — напряжение питания                  4 — накал кинескопа                  5 — импульс                  6 — импульс                  7 — ОТЛ                  8 — масса                  9 — импульс                  10 — коллектор                  11 — высокое напряжение  <math>U_F</math> — напряжение фокуса  <math>U_G</math> — ускоряющее напряжение</p>		<p><b>TEC30075153</b>  <b>FRONTECH KFS-60282</b></p>
	<p>1 — коллектор                  2 — напряжение питания                  3 — импульс                  4 — масса                  5 — пустой штифт                  6 — импульс                  7 — импульс                  8 — ОТЛ                  9 — накал кинескопа                  10 — импульс                  11 — высокое напряжение  <math>U_F</math> — напряжение фокуса  <math>U_G</math> — ускоряющее напряжение</p>		<p><b>TEC31020153</b>  <b>CONDOR KFS-60391</b></p>