

## 2SD1012 - 2SD998

Автор: Administrator  
09.08.2010 14:58 -

---

импортные транзисторы, характеристики транзисторов, ТТХ транзисторов, 2SD1012, 2SD998

### 2SD1012 - 2SD998

2SD1012 SI-N 20V 0.7A 0.25W 250MHz

2SD1018 SI-N 250V 4A 80W B>250

2SD1027 N-DARL+D 20V 15A 100W B>1

2SD1033 SI-N 200V 2A 20W 10MHz

2SD1036 SI-N 150/120V 15A 150W

2SD1047 SI-N 160V 12A 100W 15MHz

2SD1048 SI-N 20V 0.7A 0.25W 250MHz

2SD1049 SI-N 120V 25A 100W

2SD1051 SI-N 50V 1.5A 1W 150MHz

2SD1055 SI-N 40V 2A 0.75W 100MHz

2SD1062 SI-N 60V 12A 40W 10MHz

2SD1064 SI-N 60V 12A 80W

2SD1065 SI-N 60V 15A 90W

2SD1073 N-DARL 300V 4A 40W B>1K

2SD1088 N-DARL 300V 6A 30W B>2000

2SD1113K N-DARL+D 300V 6A 40W

2SD1128 N-DARL 150V 5A 30W

2SD1135 SI-N 80V 4A 40W

2SD1138 SI-N 200V 2A 30W

2SD1140 N-DARL 30V 1.5A 0.9W

2SD1145 SI-N 60V 5A 0.9W 120MHz

2SD1148 SI-N 140V 10A 100W 20MHz

2SD1153 SI-N 80V 1.5A 0.9W

2SD1163A SI-N 300V 7A 40W

2SD1164 SI-N 150V 1.5A 10W DAR+DI

## 2SD1012 - 2SD998

Автор: Administrator  
09.08.2010 14:58 -

---

2SD1173 SI-N+D 1500V 5A 70W  
2SD1187 SI-N 100V 10A 80W 10MHz  
2SD1189 SI-N 40V 2A 5W 100MHz  
2SD1192 N-DARL+D 70V 10A 40W B=5K  
2SD1196 N-DARL+D 110V 8A 40W B=40  
2SD1198 N-DARL 30V 1A 1W 150MHz  
2SD1207 SI-N 60V 2A 1W  
2SD1210 N-DARL+D 150V 10A 80W B=5  
2SD1213 SI-N 60V 20A 50W  
2SD1225 SI-N 40V 1A 1W 150MHz  
2SD1238 SI-N 120V 12A 80W 20MHz  
2SD1244 SI-N+D 2500/900V 1A 50W  
2SD1246 SI-N 30V 2A 0.75W  
2SD1247 SI-N 30V 2.5A 1W  
2SD1254 SI-N 130V 3A 30W  
2SD1255 SI-N 130V 4A 35W 30MHz  
2SD1263A SI-N 400V 0.75A 35W 30MHz  
2SD1264 SI-N 200V 2A 30W POWER  
2SD1265 SI-N 60V 4A 30W 25kHz  
2SD1266 SI-N 60V 3A 35W POWER  
2SD1267 SI-N 60V 4A 40W 20MHz  
2SD1270 SI-N 130V 5A 2W 30MHz  
2SD1271 SI-N 130V 7A 40W 30MHz  
2SD1272 SI-N 200V 1A 40W 25MHz  
2SD1273 SI-N 80V 3A 40W 50MHz  
2SD1274 SI-N 150V 5A 40W 40MHz  
2SD1276 N-DARL 60V 4A 40W  
2SD1286 N-DARL+D 60V 1A 8W B=1K-3

## 2SD1012 - 2SD998

Автор: Administrator  
09.08.2010 14:58 -

---

2SD1288 SI-N 120V 7A 70W  
2SD1289 SI-N 120V 8A 80W  
2SD1292 SI-N 120V 1A 0.9W 100MHz  
2SD1293 SI-N 120V 1A 1W 100MHz  
2SD1297 N-DARL+D 150V 25A 100W  
2SD1302 SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz  
2SD1306 SI-N 30V 0.7A 150mW 250MHz  
2SD1308 N-DARL+D 150V 8A 40W  
2SD1313 SI-N 800V 25A 200W 6MHz  
2SD1314 N-DARL+D 600V 15A 150W  
2SD1330 SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz  
2SD1347 SI-N 60V 3A 1W 150MHz  
2SD1348 SI-N 60V 4A 10W 150MHz  
2SD1350A SI-N 600V 0.5A 1W 55MHz  
2SD1376K N-DARL+D 120V 1.5A 40W  
2SD1378 SI-N 80V 0.7A 10W 120MHz  
2SD1379 N-DARL 40V 2A 10W 150MHz  
2SD1380 SI-N 40V 2A 10W 100MHz  
2SD1382 SI-N 120V 1A 10W 100MHz  
2SD1384 SI-N 40V 2A 0.75W 100MHz  
2SD1391 SI-N 1500V 5A 80W  
2SD1392 N-DARL+D 60V 5A 30W B=800  
2SD1397 SI-N+D 1500V 3.5A 50W  
2SD1398 SI-N+D 1500V 5A 50W  
2SD1399 SI-N+D 1500V 6A 80W  
2SD1403 SI-N 1500V 6A 120W  
2SD1404 SI-N+D 300V 7A 25W 1us  
2SD1405 SI-N 50V 3A 25W 2us

## 2SD1012 - 2SD998

Автор: Administrator  
09.08.2010 14:58 -

---

2SD1406 SI-N 60V 3A 25W 0.8us  
2SD1407 SI-N 100V 5A 30W 12MHz  
2SD1408 SI-N 80V 4A 30W 8MHz  
2SD1409 N-DARL+D 600V 6A 25W 1us  
2SD1411 SI-N 100V 7A 30W 10MHz  
2SD1413 N-DARL+D 60V 3A 20W .01US  
2SD1415 N-DARL+D 100V 7A 30W 0.8us  
2SD1426 SI-N+D 1500V 3.5A  
2SD1427 SI-N+D 1500V 5A 80W  
2SD1428 SI-N+D 1500V 6A 80W  
2SD1432 SI-N 1500V 6A 80W  
2SD1439 SI-N+D 1500V 3A 50W  
2SD1441 SI-N+D 1500V 4A 80W  
2SD1446 N-DARL+D 500V 6A 40W B>50  
2SD1453 SI-N 1500V 3A 50W  
2SD1457 N-DARL+D 140V 6A 60W  
2SD1458 SI-N 20V 0.7A 1W  
2SD1468 SI-N 30V 1A 0.3..0.4W 150  
2SD1491 N-DARL+D 70V 2A 10W B>2K  
2SD1496 SI-N 1500V 5A 50W  
2SD1497-02 SI-N 1500V 6A 50W  
2SD1504 SI-N 30V 0.5A 0.3W 300MHz  
2SD1506 SI-N 60V 3A 10W 90MHz  
2SD1508 N-DARL 30V 1.5A 10W B>400  
2SD1509 N-DARL+D 80V 2A 10W 0.4uS  
2SD1511 N-DARL 100V 1A 1W 150MHz  
2SD1521 N-DARL+D 50V 1.5A 2W B>2K  
2SD1525 N-DARL+D 100V 30A 150W

## 2SD1012 - 2SD998

Автор: Administrator  
09.08.2010 14:58 -

---

2SD1526 SI-N 130V 1A 1W 200MHz  
2SD1541 SI-N 1500V 3A 50W  
2SD155 SI-N 80V 3A 25W  
2SD1554 SI-N+D 1500V 3.5A 40W 1us  
2SD1555 SI-N+D 1500V 5A 40W 1us  
2SD1556 SI-N+D 1500V 6A 50W 1us  
2SD1563A SI-N 160V 1.5A 10W 80MHz  
2SD1565 N-DARL+D 100V 5A 30W  
2SD1576 SI-N 1500V 2.5A 48W  
2SD1577 SI-N 1500V 5A 80W  
2SD1579 N-DARL+D 150V 1.5A 1W  
2SD1589 N-DARL+D 100V 5A 20W  
2SD1590 N-DARL+D 150V 8A 25W  
2SD1595 N-DARL+D 60V 5A 20W B=6K  
2SD1609 SI-N 160V 0.1A NF/S-L  
2SD1610 SI-N 200V 0.1A 1.3W 140MHz  
2SD1624 SI-N 60V 3A .5W 150MHz  
2SD1632 N-DARL+D 1500V 4A 80W  
2SD1647 N-DARL+D 50V 2A 25W  
2SD1649 SI-N+D 1500/800V 2,5A 50W  
2SD1650 SI-N+D 1500/800V 3.5A 50W  
2SD1651 SI-N+D 1500/800V 5A 60W  
2SD1652 SI-N+D 1500V 6A 60W 3MHz  
2SD1656 SI-N 1500V 6A 50W 3MHz  
2SD1663 SI-N 1500V 5A 80W 0.5us  
2SD1664 SI-N 40V 1A 0.5W 150MHz  
2SD1666 SI-N 60V 3A 20W  
2SD1667 SI-N 60V 5A 25W 30MHz

**2SD1012 - 2SD998**

Автор: Administrator  
09.08.2010 14:58 -

---

**2SD1668R□□□□ SI-N 60V 7A 30W**